



Pack micro moduli

Per illuminazione da interno



Comfort

Garanzia **2** anni

HelpLine **0 892 701 369***

Cod. 500133

Gencod 3660215001338

Caratteristiche tecniche

Modulo emettitore

- ▶ 1 micro modulo con trasmettitore incorporato
- ▶ Alimentato da una batteria CR2032 inclusa. Non necessita di alimentazione diversa, l'interruttore da comandare deve essere scollegato dalla rete elettrica
- ▶ Portata in campo libero: 150mt
- ▶ Frequenza Radio: 868.3MHz
- ▶ Il micro modulo trasmettitore è unicamente per uso interno
- ▶ Dimensioni ridotte: (LxWxH) 40x38x11

Modulo ricevitore

- ▶ 1 micro modulo telecomandato ad incastro 230Vac-50Hz
- ▶ Potenza max. : 300W
- ▶ Portata in campo libero: 150mt
- ▶ Potenza min. della lampada da comandare: 5W
- ▶ Frequenza radio: 868.3MHz
- ▶ Il micro modulo telecomandato è ad uso esclusivamente interno
- ▶ Dimensioni ridotte: (LxWxH) 40x40x14

Informazioni sul prodotto

- ▶ Trasforma un interruttore di commutazione in un dispositivo di comando senza fili per tutti i ricevitori della gamma «Thomson Casa connessa».
- L'accensione e lo spegnimento della luce possono perciò essere comandati localmente tramite il telecomando in opzione o a distanza tramite smartphone e tablet. Lo si potrà inoltre integrare agli scenari della Thombox e ad esempio accendere automaticamente un'illuminazione generale in seguito al rilevamento di un tentativo di effrazione. Si conserverà anche l'uso degli interruttori originali.

Connected
Home